

FX-090-F75-F/F

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / Koaxiálne vedenie / ST1 (FX)

Zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie prijímačov

konektory F 75 ohm

- zvodič bleskových prúdov, tienenie spojené s ochrannou zemou
- inštaluje sa na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 na vstupe vedenia do objektu
- k ochrane koaxiálnych vstupov TV / SAT prijímačov, videokamier atp. pred účinkami pri priamom i nepriamom údere blesku
- vhodný pre kombinované rozvody signálu a napájacieho napätia
- účinnejšia ochrana - nižšie U_p (žila-PE)



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	D1,C2
Umiestnenie SPD	ST 1
Montáž	lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 70,00 V DC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L 4,000 A
Frekvenčný rozsah	f 0,00 - 2300,00 MHz
Impedancia	Z 75 Ω
Prúchodzí útlm	0,60 dB
PSV typ. (max.)	VSWR 1,2 (1,5)
D1 impulzný výbojový prúd (10/350 μ s) žila-PE	I_{imp} 2,50 kA
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) žila-PE	I_n 10,00 kA
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ μ s	U_p 1 200,00 V
Doba odozvy žila-PE	t_a 100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)	F 75

Stupeň kritia	IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-40 / 80 °C
Rozsah vlhkosti	5 - 95 %
Spĺňa požiadavky normy	STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM	EC001466
Colná nomenklatúra	85363010
EAN	8595090542124
Objednávacie číslo	A04212

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

26.05.2026 -
21:33:01